

UGREEN მრავალრეჟიმიანი უსადენო კლავიატურა

Powered by manuals.ge

მოდელი: K552

ტექნიკური მახასიათებლები

- მოდელი: K552
- კავშირი: Bluetooth / 2.4GHz
- სიხშირული დიაპაზონი: 2400MHz - 2483.5MHz
- მაქს. რადიოსიხშირული გამომავალი სიმძლავრე: 4dBm (EIRP)
- გადაცემის მანძილი: 10 მეტრი / 33 ფუტი (დაბრკოლების გარეშე)
- ღილაკის სვლის მანძილი (**Travel Distance**): 1.8 მმ
- დატენვის პორტი: USB-C
- ელემენტის ტიპი: პოლიმერული ლითიუმ-იონური ელემენტი
- ელემენტის ტევადობა: 500mAh 3.7V (1.85Wh)
- დატენვის შეზღუდული ძაბვა: 5.25V
- დატენვის დრო: დაახლოებით 2 საათი

თავსებადი სისტემები

- Windows 7 / 8.1 / 10 / 11
- macOS 10.5 ან უფრო ახალი
- Linux
- ChromeOS
- Android 5.0 ან უფრო ახალი

პროდუქტის მიმოხილვა

ღილაკი	ფუნქცია
F1	ეკრანის სიკაშკაშის შემცირება
F2	ეკრანის სიკაშკაშის გაზრდა
F3	დავალეების ხედვა

ღილაკი	ფუნქცია
F4	ძებნა
F5	ხმოვანი ბეჭდვა
F6	ეკრანის ამოჭრის ხელსაწყო
F7	წინა ჩანაწერი
F8	დაკვრა/პაუზა
F9	შემდეგი ჩანაწერი
F10	ხმის გათიშვა
F11	ხმის დაწევა
F12	ხმის აწევა

რჩევები Fn ღილაკების გამოყენებისთვის:

- **Fn Lock-ის ჩართვა/გამორთვა:** მოკლედ დააჭირეთ "Fn" + "Esc" ღილაკებს.
- **როდესაც Fn დაბლოკილია:** ფუნქციის გასააქტიურებლად ერთდროულად დააჭირეთ "Fn" + "F1~F12".
- **როდესაც Fn განბლოკილია:** ფუნქციის გასააქტიურებლად დააჭირეთ მხოლოდ შესაბამის "F1~F12" ღილაკს.

Windows/macOS გადართვა

Powered by manuals.ge

- **Windows-ზე გადართვა:** დააჭირეთ Fn + Tab.
- **macOS-ზე გადართვა:** დააჭირეთ Fn + Caps.
- **შენიშვნა:** გადართვის დასრულებისას ინდიკატორები აციმციმდება 3-ჯერ. კლავიატურის განლაგება ნაგულისხმევად დაყენებულია Windows-ზე.

2.4GHz კავშირი

ჩართეთ კლავიატურა, შეაერთეთ მიმღები თქვენს კომპიუტერში და კლავიატურა მზად იქნება გამოსაყენებლად.

ხელახალი დაწყვილება:

1. გამოაერთეთ მიმღები კომპიუტერიდან.
2. დააჭირეთ და გეჭიროთ "Fn" + "2.4GHz გადართვის ღილაკი (F12)", სანამ ინდიკატორი არ აციმციმდება.
3. კვლავ შეაერთეთ მიმღები კომპიუტერში.

Bluetooth კავშირი

1. ჩართეთ მოწყობილობა.
2. ერთხელ დააჭირეთ "Fn" + "Bluetooth 1 გადართვის ღილაკი (B1)"; ინდიკატორი დაიწყებს ციმციმს.
3. ჩართეთ Bluetooth თქვენს მოწყობილობაზე.
4. დაუკავშირდით მოწყობილობას სახელით "UGREEN-K552".

მეორე მოწყობილობის დასაკავშირებლად მიჰყევით იმავე ნაბიჯებს, ოღონდ გამოიყენეთ "Fn" + "Bluetooth 2 გადართვის ღილაკი (B2)".

ხელახალი დაწყვილება:

1. დააჭირეთ და გეჭიროთ "Fn" + "Bluetooth 1 ან 2 გადართვის ღილაკი" დაახლოებით 3 წამის განმავლობაში.
2. დაუკავშირდით "UGREEN-K552"-ს თქვენს მოწყობილობაზე.

დაბალი მუხტი

Powered by manuals.ge

როდესაც ელემენტის მუხტი ძალიან დაბალია, კლავიატურა ავტომატურად გაითიშება და ღილაკები აღარ რეაგირებს.

ინდიკატორის სტატუსი:

- **ციმციმი:** დაბალი მუხტი.
- **უწყვეტი ნარინჯისფერი:** მიმდინარეობს დატენვა.
- **ნარინჯისფერი გამორთულია:** სრულად დატენილია.

⚠ გაფრთხილება

1. ეს პროდუქტი შეიცავს ჩაშენებულ პოლიმერულ ლითიუმ-იონურ ელემენტს. არ დაშალოთ, არ დაარტყათ, არ გაჭყლიტოთ და არ მოათავსოთ ელემენტი ცეცხლთან ახლოს.
2. დაუყოვნებლივ შეწყვიტეთ გამოყენება, თუ ელემენტი შესამჩნევად გაიბერება.
3. არ მოათავსოთ პროდუქტი მაღალი ტემპერატურის ან პირდაპირი მზის სხივების ქვეშ.
4. არ გამოიყენოთ პროდუქტი, თუ ის წყალში ჩავარდა ან ზედმეტად დასველდა.
5. შეინახეთ ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას. არასწორი მოპყრობის შემთხვევაში ელემენტი საფრთხეს წარმოადგენს.
6. ელემენტის გადაყლაპვის შემთხვევაში, მან შეიძლება გამოიწვიოს მძიმე შინაგანი დამწვრობა და სიკვდილი სულ რაღაც ორ საათში. საჭიროა დაუყოვნებლივი სამედიცინო დახმარება.
7. გადაადგეთ ან დაამუშავეთ გამოცვლილი ელემენტი ადგილობრივი კანონებისა და რეგულაციების შესაბამისად.
8. შეინახეთ პროდუქტი მშრალ ადგილას, ოთახის ტემპერატურაზე.
9. შეინახეთ მომხმარებლის სახელმძღვანელო მომავალი საჭიროებისთვის.